ELEKTRONIKMODULE FüR BREMSEN

Übererregungsgleichrichter - BEG-561-440-006-1

13169170

Die Brücke-Einweggleichrichter dienen zur Versorgung von elektromagnetischen Gleichstrom-Federkraftbremsen, die für den Betrieb an solchen Gleichrichtern freigegeben sind. Die Brücke-Einweggleichrichter schalten nach einer festen Übererregungszeit von Brückengleichrichtung auf Einweggleichrichtung um. Je nach Auslegung der Last ist damit eine Verbesserung des Schaltverhaltens oder eine Leistungsreduzierung möglich. Die Klemmen 3 und 4 liegen im Gleichstromkreis der Bremse. Die Induktionsspannungsspitze bei gleichstromseitigem Schalten wird durch einen integrierten Überspannungsschutz an den Klemmen 5 und 6 begrenzt

BESCHREIBUNG	WERT
Gleichrichter Typ	Übererregungsgleichrichter
Eingangsspannungsbereich	230 bis 440 V
Max. Strom	1,5 / 0,75 A
Schnellabschaltung	über externen Kontakt
Übererregungsdauer	0,06 s
Temperaturbereich	-40…70°C
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Zulassung	-
Ausgangsspannung	Uin x 0,89 / 0,45 V

KONTAKT

Vertriebsteam Kendrion Villingen

+49 (0) 7721 877-1417

sales-villingen-ib@kendrion.com

© Kendrion N.V.

PRODUKT

https://www.kendrion.com/de/produktfinder/gruppe/produkt/elektronikmodule-fuer-bremsen/beg-561-440-006-1

© Kendrion N.V.